

Источник питания Mastech HY30002E



- Кол-во каналов 1
 - Выходное напряжение: 0~300 В, точность установки 1 В
 - Выходной ток: 0~2 А, точность установки 0.01 А
 - Уровень пульсаций: ≤ 5.0 мВ
 - Влияние нагрузки: $\leq 0.02\% \pm 10$ мВ
 - Влияние сетевого напряжения: $\leq 0.02\% \pm 3$ мВ
 - Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
 - Режимы стабилизации тока и напряжения
 - Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, точность: напряжение: $\pm 1\% + 2$ ед., ток: $\pm 2\% + 2$ ед.
- Защита от короткого замыкания
 - Питание Mastech HY30002E: 220 В $\pm 10\%$