ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lan-for.ru

Люксметр DT-1301

DT-1301 Измеритель уровня освещения прост в эксплуатации, обеспечивает точное отображение уровня освещения в единицах FC или LUX в большом диапазоне. Для измерения уровня освещения переключите единицы измерения и установите диапазон измерения, после этого расположите фотодетектор в потоке света и на LCD дисплее появятся значения. После измерения спрячьте фотодетектор от источника света.

Технические характеристики:

- Дисплей: LCD дисплей с индикацией LUX, fc, LOBAT, MAX, HOLD
- Полярность: автоматически, (-) индикатор отрицательной полярности.
- Превышение диапазона: "1" индикация на дисплее.
- Индикация низкого заряда батареи: "BAT" отображается на дисплее при падении напряжения
- питания ниже необходимого для работы прибора уровня.
- Частота выборки: 1,5/сек. ном.
- Температура хранения: от -10 ºC до 60 ºC (от 14 ºF до 140 ºF) при относительной влажности < 80 %
- Автоматическое отключение питания: Прибор автоматически отключится через 15 минут бездействия.
- Диапазоны измерения уровня освещения: 200, 2000, 20000, 50000 Lux/fc (1 Fc = 10,76 Lux)
- Точность: + 5 % + 10 (< 10000 Lux/fc)
- Точность: + 10 % + 10 (> 10000 Lux/fc)
  (20 000 lux значение x10, 50 000 lux значение x100)
- Превышение диапазона: "1" – отображается на дисплее.
  (откалиброван до стандарта лампы накаливания ,2856 k).
- Температурные характеристики: ± 0,1 %/°C.
- Фотодетектор: один силиконовый фотодиод с фильтром
- Габариты : 188 x 64 x 24,5 мм
- Масса: 160 г.